



Tornado120000

Potenzia la programmazione di auto di fascia alta

Scopri TOPDON Tornado120000, un alimentatore professionale con programmazione intelligente progettato per fornire una ricarica efficiente e una stabilizzazione della tensione per i veicoli dotati di batterie da 12 V. È dotato di regolazione intelligente dell'uscita di corrente (5-120 A) e tensione (11-16,8 V), vantando una potenza massima di 1700 W per gestire con sicurezza ogni batteria. Con 3 principali modalità di ricarica e una ricarica intelligente in 9 fasi, bilancia perfettamente velocità e qualità della ricarica.

Lo schermo LCD a matrice di punti garantisce un funzionamento semplice, mentre otto modalità di protezione di sicurezza integrate garantiscono tranquillità con funzionalità come la protezione dalla connessione inversa, la protezione da cortocircuito e la protezione dalle scintille. Compatibile sia con batterie al piombo-acido da 12 V che con batterie al litio, il T120A funge da soluzione di ricarica all-in-one per la ricarica della batteria, la riparazione automobilistica e le esigenze di programmazione.

Caratteristiche

- Garantisce un'uscita di tensione stabile per BMW, BENZ e altre riparazioni e programmazioni automobilistiche
- Corrente e tensione regolabili per una ricarica accurata
- 3 modalità di ricarica: modalità di alimentazione stabile, batteria o batteria al litio
- Ricarica in 9 fasi: prolunga la durata della batteria con la tecnologia di ricarica brevettata
- La sicurezza prima di tutto: funzionalità di sicurezza integrate per una ricarica senza preoccupazioni
- Esporta il report di ricarica includendo modalità, consumo, tempo e tensione
- Display LCD migliorato: visualizzazione in tempo reale della potenza di carica, della tensione e della corrente
- Morsetti per batteria da 2 o 5 m opzionali

Cosa c'è nella scatola

- Caricabatterie T120A
- Morsetti della batteria
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo da USB-A a USB-B
- Manuale d'uso
- Guida rapida per l'utente

Specifiche

- Ingresso: 90~240 Vca
- Uscita: 11~15,8 V 5-120 A (regolabile), fino a 1700 W
- Cavo: Ingresso: AWG18#,2m
Uscita: Positivo AWG4#,2.2m or 5m
Negativo AWG4#,2.2m or 5m
- Temperatura di funzionamento: -10°C~40°C (14°F~104°F)
- Protezione: protezione da sovratemperatura, protezione da bassa tensione in ingresso, protezione da sovraccarico, protezione da batteria difettosa, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, protezione da connessione inversa, protezione da anomalie dell'host.

Nota: per cambiare la lunghezza della linea di uscita, modificare le impostazioni in Impostazioni linea di uscita.

