



Tornado30000

Potenza e Versatilità

Tornado 30000 è un caricabatterie intelligente di livello medio-alto per uso personale o commerciale. È stato progettato per riattivare batterie al piombo-acido da 6 V, 12 V e 24 V, nonché batterie agli ioni di litio da 12 e 24 V. Questo dispositivo supporta una gamma di capacità di batterie da 50Ah a 1000Ah. Con un metodo di ricarica intelligente in 9 fasi e 12 modalità di ricarica, Tornado 30000 offre agli utenti una protezione e una capacità di carica senza precedenti.

Caratteristiche

- Funziona con Batterie da 6V, 12V e 24V
- 9 Fasi di Ricarica Intelligente
- 12 Modalità di Carica
- 3 Correnti di Carica: 30A, 15A e 10A
- Carica più Batterie Contemporaneamente
- Controlla Solfatazione e Stratificazione dell'Acido
- Impermeabile, ABS Ignifugo, Previene le scintille
- Protegge da Inversioni di Polarità, Cariche Inverse, Cortocircuiti, Surriscaldamento e Sovratensione.

Cosa Contiene la Confezione



- Il Tornado 30000
- 1 Manuale d'Uso
- 1 Set di Morsetti per Batteria

Specifiche

- Tensione di Ingresso: 100-240V
- Corrente di Uscita: 12V30A, 24V15A, 6V15A, 12V10A
- Potenza: 360W
- Modalità di Carica: 12V30A (NORM/LI/REP)
- 24V15A (NORM/FREDDO/LI/RIP)
- 6V15A (NORM/RIPARAZIONE)
- ALIMENTAZIONE 12V30A/24V15A
- 12V10A (NORM)
- Batterie Applicabili: 50-1000Ah
- Tipo di Clip: Morsetto a 1 polo
- Lunghezza cavo CA: 198 cm (ingresso AWG18)
- Lunghezza cavo Clip: Positivo AWG10#, 219,4 cm, Negativo AWG10#, 219,4 cm
- Grado di Impermeabilità: IP20 Raffreddato ad Aria, Ventola Incorporata

NUOVA MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE



Tornado 30000 funziona anche come alimentatore stabile per dispositivi a 12 e 24 V!
È possibile mantenere la tensione del veicolo a 12 V per evitare che si scarichi durante le riparazioni.
Con Tornado 30000 si ottiene una stazione di alimentazione sicura che evita ritardi operativi,
instabilità delle apparecchiature e guasti.

TORNADO 30000 IDEALE PER



Concessionarie Auto Usate



Meccanici Professionisti



Appassionati Fai-da-Te